


# SharePod

Um produto wePresent



O **SharePod** é uma solução única de pareamento para conexão sem fio de qualquer fonte HDMI ao ambiente wePresent. Pareie o SharePod com um wePresent, permitindo uma perfeita colaboração nas reuniões e nas salas de aula.



### Espelhamento sem fio para fontes HDMI

Conecte uma fonte HDMI ao SharePod para um espelhamento completo em qualquer tela ou projetor sem a necessidade de nenhum software ou outras configurações.



### Conexão fácil para Visitantes

Conexão simples a partir de um toque para visitantes em qualquer ambiente wePresent.



### Dá suporte aos recursos wePresent

Use as funcionalidades avançadas do dispositivo wePresent tais como projeção 4 para 1, anotações, WebSlides e controle de conferência.

## ESPECIFICAÇÕES

<b>Padrões</b>	IEEE 802.11a/b/g/n 5G/2.4GHz IEEE 802.3(10BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)	
<b>Taxa de dados</b>	Sem fio: até 300Mbps	
<b>Protocolo</b>	MirrorOp, TCP/IP	
<b>Configuração de IP</b>	<b>Automática:</b> cliente DHCP	<b>Manual:</b> endereço IP estático
<b>Gerenciamento</b>	Auto pareamento USB, Configuração via web	
<b>Suporte HDMI</b>	HDMI V1.4 (Não suporta conteúdo HDCP)	
<b>Segurança</b>	IEEE Standard 64/128 bit WEP WPA/WPA2-PSK	
<b>Antena</b>	Internal PIFA Antenna	
<b>Potência de Transmissão</b>	2dBi	
<b>Sensibilidade de Recepção</b>	<b>802.11b:</b> 11M -76 dBm <b>802.11g:</b> 54M -67dBm	<b>802.11n:</b> 65M HT20 -64dBm 150M HT40 -61dBm
<b>Cobertura de link sem fio</b>	Até 300 pés/100 metros, depende do ambiente	
<b>Resolução HDMI</b>	HDMI: 1280x720 (720P), 1920x1080 (1080i/1080p)	
<b>Energia</b>	Adaptador de energia externo 5V DC input 1.2A	
<b>Interface</b>	<b>Frontal:</b> HDMI Port (Input) <b>Trazeira:</b> Micro-USB Port x 1 (Dispositivo USB), Porta LAN RJ-45, Botão de Reset	
<b>LED</b>	Status de Conexão, Status de Apresentação/Espelhamento	
<b>Mecânica</b>	<b>Tamanho:</b> 109 x 106 x 33 mm	<b>Peso:</b> 187 g
<b>Condições Ambientais</b>	<b>Temperatura de operação:</b> 0~40°C <b>Humidade em operação:</b> ^80% <b>Temperatura de armazenamento:</b> -100C~600C <b>Humidade de armazenamento:</b> ^90%	
<b>Certificação</b>	FCC/CE	
<b>Garantia</b>	1 ano	



## Conecte dispositivos HDMI compatíveis



Câmera



Câmera de Vídeo



Notebook/PC



Câmera de documentos



Smartphone




DVD Player



Tablet

## Guia de configuração SharePod

1.



### Pareamento de SharePod (primeira vez)

Na primeira vez em que você usar o SharePod você vai precisar pareá-lo com o dispositivo wePresent através do cabo micro USB fornecido.

2.



### Ligue o SharePod

Conecte o cabo de força ao dispositivo SharePod. O Sistema vai ligar e conectar ao receptor wePresent automaticamente.

3.



### Conecte a fonte HDMI

Conecte sua fonte HDMI ao SharePod com um cabo HDMI.

4.




### Comece a compartilhar o conteúdo HDMI sem fio

Aperte o botão do SharePod para começar a compartilhar a tela sem fio.

## O que vem na caixa

1.




1. Cabo Micro USB
2. Dispositivo SharePod
3. Adaptador universal

2.



3.



Tec-D é uma distribuidora de produtos de visualização, interatividade, compartilhamento e colaboração para aplicações comerciais, oferecendo atendimento consultivo especializado para revendedores no desenvolvimento de projetos audiovisuais. **Seja um revendedor!**